


S.A. DOWNLIGHT  
PGD-160-12

## Genel Kullanım Bilgileri

- \*Güvenliğiniz içinürünü monte etmeden ve kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Aksi takdirde elektrik çarpmasına sebep olabilirsiniz.
- \*Montaja başlamadan önce sigorta veya şalteri kapalı konuma getiriniz.
- \*Montajını uzman kişiler tarafından, yerel veya bölgesel kanunlara uygun yapınız
- \*Ürün çalışır vaziyette iken söküp takma işlemi gerçekleştirmeyiniz.
- \*Güç kaynağı belirtilen sınırlar dahilinde olmalıdır.
- \*Ürün 220-240 VAC 50 Hz gerilimde çalışır.
- \*Ürün üzerinde ki teknik değişiklikler imalatçıda saklı kalır . İmalatçı tarafından verilen kılavuz ve belgeleri saklayınız .
- \*Hasarlı eksik ekipman veya kırılmış ürünlerin orjinal imalatçıdan temin ediniz.
- \*Panelin kurulduğu ortamın ne değeri %85 bağıl nemi geçmemelidir. Panelin üzerine su damlamaması,içine kaçmaması suya maruz bırakılmaması gerekir.
- \*Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız .kimyevi maddeler ile temizleyiniz.

## Bağlantı Şeması



\*Klemens'e bina tesisatından gelen faz ve notr hattını (H05V-U min. 0,50mm veya H03VVF 3X0,75mm) kablo ile bağlayınız.

## Güvenlik Uyarıları

- \* Armatür montajını deneyimli ve ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız.
- \* Kurulum ve bakım işlemlerinden önce şebeke elektriğini kesiniz.
- \* Ürünü 220-240VAC 50/60Hz şebeke gerilimde kullanınız.
- \* Bağlantıların sıkı ve doğru olup olmadığını kontrol ediniz.
- \* Bu armatür içindeki ışık kaynağı sadece imalatçı tarafından ya da imalatçının yetkili servisi ya da eşdeğer nitelikte bir kişi tarafından değiştirilmelidir aksi durumda ürün garanti kapsamına alınmaz.
- \* **Y tipi bağlantı ve içerir.** (Bu armatürün harici bükülgen kablo veya kordonunun hasar görmesi durumunda ;bir tehlike meydana gelmesini engellemek için yalnızca imalatçı veya onun yetkili servisi ya da eşdeğer nitelikte kalifiye personel tarafından değiştirilmesi gerekir.

## Teknik Bilgiler

<b>Çalışma gerilimi,</b>	: 220 - 240V AC
<b>Şebekeden çekilen akım,</b>	50/60Hz : 0.190A
<b>Şebekeden çekilen güç,</b>	: 12W,
<b>Çalışma sıcaklığı(ta), Led</b>	: 25°C
<b>Işık çıkışı akısı, Koruma Sınıfı,</b>	: Mains Led: 1580Lm
<b>Elektrik Sınıfı,</b>	: IP40
<b>Ürün Ağırlığı,</b>	: I
<b>Güç Katsayısı,</b>	: 895gr
<b>Kelvin,</b>	: ≥ 0.90
	:3000K(WW)-4000K(NW)-6500K(CW)



R:160MM

## Özellikler

- \* Otomatik anahtarlama
- \* Tüm aksesurları ile kolay montaj
- \* EN 61347-2-13, EN 62471
- \* EAC ve CE normlarına uygun

## Led Özellikleri

<b>Marka</b>	:Parklight
<b>Model</b>	:YMBRR-NW
<b>Çalışma Gerilimi</b>	:36Vdc
<b>Çalışma Akımı</b>	:700mA
<b>Modül Gücü</b>	:23W
<b>tc</b>	:85C

